



Specificaties Eglo Connect.Z Smart Inbouw Spot Badkamerverlichting Fueva 6-Z Kunststof Zwart 8.4W 1020lm - 827-865 Afstembaar Wit + RGB | Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer    | 254539                            |
| EAN              | 9008606330966                     |
| Merk             | Eglo                              |
| Fabrikantnaam    | SET 3XLED-RGB/CCT-INCLOSED.Ø86 SW |
| Garantie         | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur) | 15000                             |

## Technische Informatie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technologie             | LED Geïntegreerd  |
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calnex Smart |
| Lighting Control        | Zigbee  |
| Netspanning (Volt)      | 220-240   |
| Dimbaar                 | Ja, i.c.m. dimbare lamp   |
| Lumen per watt          | 121.4   |
| Kleurcode               | 827 Zeer Warm Wit, 865 Daglicht Wit                                     |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit                                   |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave   |
| Lichtkleur              | RGBW  |
| Kleurinstelling         | Instelbaar wit, RGB   |

## Armatuur Informatie

---

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Montage              | Inbouw                |
| IP-Waarde            | IP44 - Spatwaterdicht |
| Behuizing            | Plastic               |
| Kleur Armatuur       | Zwart                 |
| Noodverlichting      | Nee                   |
| Armatuur Aansluiting | Aansluitblok          |

## Afmetingen

---

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 88 |
|---------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|